

Паспорт изделия

Разветвители электрические со встроенным сетевым фильтром PILOT T, PILOT T USB

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Разветвитель электрический со встроенным сетевым фильтром (сетевой фильтр) предназначен для подключения до четырех бытовых электропотребителей к одной розетке электросети и защиты от импульсных и высокочастотных помех

Разветвитель, который Вы выбрали, имеет следующие достоинства:

- ударопрочный корпус
- электро- и пожаробезопасный пластик
- защита от перегрузки и сетевых помех
- индикация подачи питания
- управление питанием сетевым выключателем
- возможность зарядки мобильных устройств (в модели PILOT T USB)
- сервисная поддержки во всех регионах России
- за счет регулируемых элементов возможно устойчивое размещение разветвителя в розетках различного вида
- гарантия на весь срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	220/230
Рабочая частота, Гц	50
Максимальный суммарный ток нагрузки розеток, А	10
<i>Токовая защита</i>	
Защита при перегрузке	Термопрерыватель
Защита при коротком. замыкании.	Вставка плавкая
<i>Защита от импульсных и высокочастотных (ВЧ) помех</i>	
Предельный импульсный ток, выдерживаемый ограничителем, А	10000
Максимальная рассеиваемая ограничителем энергия, Дж	150
Ослабление импульсной помехи, раз, не менее	8
импульсы 4 кВ 5/50 нс	3
импульсы 4 кВ 1/50 мкс	
Габаритные размеры корпуса, мм	375×54×44
Подавление ВЧ помех, дБ, не менее (не симметричный канал, методика по ГОСТ 13661-92)	5
<i>Характеристики зарядного устройства (PILOT T USB)</i>	
Напряжение, В	5
Максимальный суммарный ток, А	2

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТ

Разветвитель выполнен в пластмассовом корпусе из трудногорючего ударопрочного пластика.

На передней панели корпуса расположены:

- выключатель питания со световой индикацией включенного состояния;
- четыре евророзетки с заземляющими контактами (стандарт СЕЕ7/4)
- два разъема USB (универсальной последовательной шины) для зарядки мобильных устройств (для модели PILOT T USB).

На задней панели корпуса расположены регулируемые упоры для обеспечения устойчивого положения разветвителя на стене.

Для защиты разветвителя при перегрузке используется термобиметаллический автоматический предохранитель (термопрерыватель), интегрированный в сетевой выключатель. Для защиты от помех разветвитель содержит плату сетевого фильтра с элементами помехоподавления. Комплект: разветвитель, паспорт, гарантийный талон, упаковка

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для использования разветвителя следует:

- установить разветвитель в сетевую розетку. Если подключаемые приборы по условиям электробезопасности требуют заземления, то разветвитель должен подключаться к сетевой розетке с заземлением.

- вращая выступающие снизу колесики упоров обеспечить устойчивое размещение разветвителя на стене.
- подключить требуемые приборы в разветвитель.
- перевести выключатель питания в положение включено (символ ON). При этом должна включиться подсветка клавиши выключателя.

Отключение производится в обратном порядке.

- Для зарядки мобильных устройств следует использовать оригинальный USB кабель. Для быстрой зарядки включайте устройство в соответствующий USB разъём.
- При превышении допустимой мощности нагрузки сработает защита от перегрузки, и клавиша выключателя питания автоматически переведется в положение OFF. При срабатывании защиты необходимо уменьшить нагрузку, например, отключив одного из потребителей и перевести клавишу выключателя в положение ON.

ВНИМАНИЕ! Общая мощность потребителей не должна превышать 3,3 кВт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для максимально быстрого заряда рекомендуется: устройства американского бренда подключать к разъему, маркированному символом , а устройства азиатских брендов к разъему, маркированному символом .

При использовании обоих разъемов одновременно во избежание перегрузки зарядного устройства не следует подключать два устройства потребляющих большой ток, например два планшета.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожарной опасности неукоснительно соблюдайте рекомендации по эксплуатации и требования по безопасности.

- Запрещается вскрывать, разбирать разветвитель и подвергать воздействиям, приводящим к разрушению.
- Запрещается эксплуатировать разветвитель с механическими повреждениями корпуса.
- Не допускается попадание влаги внутрь корпуса и контакт разветвителя с ацетоном, бензином и другими химически активными веществами.
- Разветвитель не должен попадать в руки к детям.
- По истечению срока службы разветвитель не подлежит применению.

Изделие сертифицировано и соответствует требованиям безопасности и

электромагнитной совместимости

Сертификат соответствия

№ ЕАЭС RU C-RU.HB12.B.01529 /24 срок действия с 02.07.2024

по 01.07.2029

Орган по сертификации: ООО "ЦДС-Кострома"

Изделие соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011;

ТР ЕАЭС 037/2016; ТУ27.33.13-031-20753440-2019

Класс защиты от поражения током – II

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Разветвитель предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до 45°C и влажности до 85%. Разветвитель не имеет защиты от влаги и предназначен для использования внутри сухих помещений.

Хранить следует при температуре окружающего воздуха от 0°C до плюс 45°C и влажности до 85%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок, установленный на разветвитель, составляет 5 лет. В течение 5 лет со дня реализации изготовитель устраняет недостатки вышедшего из строя разветвителя при наличии гарантийного талона и соблюдении условий гарантии.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Защита информационных систем" (ЗИС) 109390, РФ, г. Москва, ул. Артюхиной, д.6Б, блок 400Б/1.

Изготовлено по адресу: 142715, Московская обл., г. Видное, п. Совхоза им. Ленина, территория Восточная промзона, вл. 3, стр.1, Тел.: (495) 984-21-01 <http://www.zis.ru>, e-mail: pilot@zis.ru
Pilot, ZIS являются зарегистрированными товарными знаками ООО "ЗИС"

Система качества предприятия сертифицирована по ISO 9001

Изделие изготовлено в России

